

Digitale Videorecorder

Gebruikershandleiding

www.sannce.com

Productie-informatie

Bedankt voor de aankoop van onze DVR! Deze handleiding is ontworpen voor de installatie en bediening van dit product. U kunt meer informatie krijgen over de kenmerken en functies van dit product in detail. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Juridische disclaimer

WAT BETREFT HET PRODUCT MET INTERNETTOEGANG IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT GEHEEL OP EIGEN RISICO. ONS BEDRIJF NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, PRIVACYLEKKEN OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN CYBERAANVAL, HACKERAANVAL, VIRUSINSPECTIE OF ANDERE RISICO'S VOOR DE VEILIGHEID VAN HET INTERNET; ONS BEDRIJF ZAL ECHTER WEL TIJDIG TECHNISCHE ONDERSTEUNING BIEDEN ALS DAT NODIG IS. TOEZICHTSWETTEN VERSCHILLEN PER JURISDICTIE. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW RECHTSGEBIED VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT, OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT UW GEBRUIK IN OVEREENSTEMMING IS MET DE TOEPASSELJKE WETGEVING, ONS BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT VOOR ONWETTIGE DOELEINDEN WORDT GEBRUIKT.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN DIT HANDBOEK EN HET TOEPASSELIJKE RECHT, PREVALEERT HET LATERE RECHT.

Informatie over de regelgeving FCCinformatie

Houd er rekening mee dat wijzigingen of aanpassingen niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving ervan, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, kan doen vervallen.

FCC Compliance: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse A, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, schadelijke interferentie veroorzaken voor de radiocommunicatie. Het gebruik van dit apparaat in een woonwijk kan schadelijke interferentie veroorzaken, in welk geval de gebruiker de interferentie op eigen kosten moet corrigeren.

FCC-voorwaarden

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.

2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

EU conformiteitsverklaring

Dit product en - indien van toepassing - ook de meegeleverde accessoires zijn gemerkt met "CE" en voldoen dus aan de geldende geharmoniseerde Europese normen die onder de EMC-richtlijn zijn vermeld.

2014/30/EU, de LVD-richtlijn 2014/35/EU, de BGS-richtlijn 2011/65/EU.

2012/19/EU (AEEA-richtlijn): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, kunnen in de Europese Unie niet als ongesorteerd stedelijk afval worden verwijderd. Voor een correcte

recyclage moet u dit product terugbrengen naar uw lokale leverancier bij de aankoop van gelijkwaardige nieuwe apparatuur, of het weggooien op de daarvoor bestemde plaatsen.

inzamelpunten. Voor meer informatie zie: www.recyclethis.info

2006/66/EG (batterijrichtlijn): Dit product bevat een batterij die in de Europese Unie niet alsongesorteerd huishoudelijk afval kan worden afgevoerd. Zie de productdocumentatie voor specifieke

batterij-informatie.

De batterij is gemarkeerd met dit symbool, dat kan zijn voorzien van letters om cadmium (Cd), lood (Pb) of kwik (Hg) aan te geven. Voor een goede recycling moet u de

batterij naar uw leverancier of naar een aangewezen inzamelpunt. Voor meer informatie zie: www.recycle- this.info

Veiligheidsinstructie

Deze instructies zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de gebruiker het product correct kan gebruiken om gevaar of materiële schade te voorkomen. De voorzorgsmaatregel is onderverdeeld in [Waarschuwingen] en [Waarschuwingen].

Waarschuwingen: Ernstig letsel of de dood kan optreden als een van de waarschuwingen wordt genegeerd.

Voorzichtig: Als een van de voorzorgsmaatregelen wordt genegeerd, kan er letsel of schade aan de apparatuur ontstaan.





- De juiste configuratie van alle wachtwoorden en andere beveiligingsinstellingen is de verantwoordelijkheid van
 - de installateur en/of de eindgebruiker.
- Bij het gebruik van het product moet u zich strikt houden aan de elektrische veiligheidsvoorschriften van het land en de regio. Raadpleeg de technische specificaties voor gedetailleerde informatie.
- De ingangsspanning moet voldoen aan zowel de SELV (Safety Extra Low Voltage) als de Limited Power Source met 100 tot 240 VAC of 12 VDC volgens de IEC60950-1 norm. Raadpleeg de technische specificaties voor gedetailleerde informatie.
- Sluit niet meerdere apparaten aan op één voedingsadapter, want overbelasting van de adapter kan leiden tot

oververhitting of brandgevaar.

- Zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit.
- Als er rook, geur of geluid uit het apparaat komt, schakel dan onmiddellijk de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact.

stroomkabel, en neem dan contact op met het servicecentrum.

Preventieve en waarschuwende tips

- Voordat u het apparaat aansluit en bedient, dient u de volgende tips in acht te nemen:
- Zorg ervoor dat het apparaat in een goed geventileerde, stofvrije omgeving wordt geïnstalleerd.
- Het apparaat is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis. Houd alle vloeistoffen uit de buurt van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de milieuvoorwaarden voldoen aan de fabrieksspecificaties.
- Zorg ervoor dat het apparaat goed is bevestigd aan een rek of plank. Grote schokken of stoten op het apparaat als gevolg van
- Het laten vallen ervan kan schade veroorzaken aan de gevoelige elektronica in het apparaat.
- Gebruik het apparaat indien mogelijk in combinatie met een UPS.
- Schakel het apparaat uit voordat u accessoires en randapparatuur aansluit en loskoppelt.
- Voor dit apparaat moet een door de fabriek aanbevolen harde schijf worden gebruikt.
- Onjuist gebruik of vervanging van de batterij kan leiden tot explosiegevaar. Vervang de accu alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type. Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies van de fabrikant van de batterij.

Inhoud

Hoofdstuk 1 Beschrijving van de panelen 1
1.1 Voorpaneel 1
1.2 Achterpaneel1
Hoofdstuk 2 Installatie en aansluiting2
2.1 DVR-installatie2
2.2 Installatie van de harde schijf
Hoofdstuk 3 Menubediening 4
3.1 Activeer Apparaat
3.2 Live-weergave
3.3 Inloggen van het systeem9
3.4 Opname-instelling
3.5 Weergave opnamevideo10
3.6 Zoek & Backup video11
3.7 Bewegingsdetectie
3.8 Netwerkinstelling14
3.9 E-mailinstelling16
Hoofdstuk 4 Afstandsbediening17
4.1 Toegang via een webbrowser17
4.2 Toegang via Guarding Vision
4.3 Toegang via een smartphone
Hoofdstuk 5 FAQ & Probleemoplossing

1.1 Voorpaneel

Gedetailleerde informatie voor de knop op het voorpaneel:

Ċ	Vermogensstatusindicator
*	HDD-werkstatusindicator
금무금	Indicator voor de status van het netwerk

1.2 Achterpaneel



4CH



8CH





Gedetailleerde informatie voor het achterpaneel:

SN	Naam	SN	Naam	SN	Naam
1	Video-ingang	2	Audio-ingang	3	Audio-uitgang
4	HDMI-uitgang	5	VGA-uitgang	6	USB-poort
7	Netwerkaansluitin g	8	Stopcontact	9	GND-poort

Opmerkingen: Dit is alleen ter referentie, sommige onderdelen kunnen niet worden opgenomen. Deze beschrijving geldt voor meerdere modellen en de aansluitmethoden zijn ondanks het afwijkende uiterlijk vergelijkbaar.

Hoofdstuk 2 Installatie en aansluiting

2.1 DVR-installatie



Tijdens de installatie van de DVR:

- 1. Gebruik beugels voor rackmontage.
- 2. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor audio- en videokabels.
- 3.Let er bij het installeren van kabels op dat de buigradius van de kabels niet minder dan vijf keer zo groot is als de diameter.
- 4. Laat ten minste 2 cm (≈0,75 inch) ruimte tussen de op de rekken gemonteerde apparaten.
- 5. Zorg ervoor dat de DVR geaard is.
- De omgevingstemperatuur moet binnen het bereik liggen van -10° C tot 55° C, 14° F tot 131° F.
- 7. De luchtvochtigheid in het milieu moet binnen het bereik van 10% tot 90% liggen.

Hoofdstuk 3 Menubediening

3.1 Apparaat activeren

1. **Selecteer Taal:** Nadat de DVR is ingeschakeld, voert u automatisch de stap "Apparaat activeren" in. Selecteer Taal en klik op **"Toepassen"**.

	Language		
System Language	English	¥	
	¥.		
		Apply	Exit

2. **Wachtwoord instellen:** Voer het wachtwoord en de e-mail in (ontvang de verificatiecode per e-mail nadat u het wachtwoord bent vergeten) en klik vervolgens op "**Activeren**".

n in the Fillen in the	~	
	User Name	admin
	Password	******
		Weak
	Confirm Password	
	IPC Active Password	Use Device Password as Default
	Email to Reset Password	Enable
	Email	sst@annkesecurity.com
		Note: Valid password range (8-16), You can use a combination of numeric lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.
		X

6-

User Name		admin			
Password				_	
	Note			Weak	
Confirm Pass		The device is est	unted		
IPC Active Pa	Î	Properly keep yo password.	ur Ir	as Default	
Email to Rese					
Email			OK]	
		Note:Valid pass combination of r special charact two kinds of the	vord range (8-1 umbers, lower r for your pass n contained.	6]. You can use a case, uppercase and word with at least	

3. **Stel het ontgrendelingspatroon in:** Druk twee keer op de linker knop om hetzelfde patroon te tekenen of klik op de rechter knop om deze instelling over te slaan.

Set Unlock Pattern
$\odot \odot \odot \odot$
$\circ \circ \circ$
$\circ \circ \phi$
Release your finger when done.

4. Tijdinstelling: Selecteer de juiste "Tijdzone" en configureer datum/tijd, klik dan op "Opslaan en volgende" of klik op "Afsluiten" om de volgende instelling over te slaan.

mobiele APP te downloaden, scan het apparaat de

apparaat QR code om DVR toe te voegen door APP, klik dan **"Opslaan en Volgende"** of **"Volgende"** om de op volgende instelling over te slaan

1			0		
Basic	Network	Sance Home	Add Camera	Storage	
Time Zone	(GMT+08:00) Beijing, U	Jrumai, Si 👻			
Date Format	DD-MM-YYYY	*			
System Date	10-11-2019	<u></u>			
System Time	11:13:12	•			
Enable Wizard					
				h	
			Save	and Next Exit	

5. Netwerkinstelling: Klik en vink "DHCP" en "DNS Automatisch verkrijgen" aan, de DVR zal automatisch het IP adres van uw thuisrouter krijgen, klik dan op "Opslaan en Volgende" of klik op "Afsluiten" om de volgende instelling over te slaan.

	2 Network		
JHCP			
□v4 Address	10.0.0.53		
² v4 Subnet Mask	255.255.255.0		
Pv4 Default Gateway	10.0.0.1		
btain DNS Automatically			
referred DNS Server	10.0.0.1	*	
Iternate DNS Server		,	
Previous		Save and	Next Exit

6. Sannce Home: Klik en vink "Inschakelen" aan, stel een Verificatiecode in en sta internettoegang toe. Scan de APP QR code om



7. **IP-camera toevoegen:** Klik op "+" om een IP-camera toe te voegen (deze DVR kan IP-camera's aansluiten via het ONVIF-protocol, klik dan op "**Opslaan en volgende**" of "**Afsluiten**" om de



volgende instelling over te slaan.

8. **Opslag:** Klik op **"Add"** om een NAS of IP SAN toe te voegen (Als u deze opslag niet hebt, slaat u deze stap over); controleer en klik op de HDD en klik op **"Ini**



3.2 Live-weergave



Klik met de rechtermuisknop op het live-venster.

[I Klik op "Live" om de camera video te bekijken.

[]: Klik erop om de video-opname af te spelen.

[🞼 🙀]: Klik erop om de DVR te configureren.

[①[🌲]: Klik erop om de DVR-alarminformatie te controleren.

[①]: Klik op het om in te loggen/uitschakelen/rebooten van de DVR.

[]: Het betekent dat de camera

ala informatie heeft. []: De camera neemt

video op.

[🕟]: Directe weergave van de video-opname van

de@mera. []: Klik op de digitale zoom van de camera video.

[📑]: Start en stop de video-opname.

[🚨]: Besturingscamera PTZ-functie (alleen voor de PTZ-

carnera). []: Preview in een enkel venster/vier vensters.

3.3 Inloggen van het systeem



Klik met de rechtermuisknop op het live-venster, druk op de linkermuisknop om het patroon te tekenen om de DVR in te loggen of klik op **"Schakel gebruiker in"** en voer het wachtwoord in, klik dan op **"Login"**.

3.4 Opname-instelling



U kunt [Configuratie] - [Opname] - [Opname] - [Schema] invoeren, het schema van de opname instellen.

[Camera nr.]: Selecteer het DVR-kanaal.

[Enable]: Controleer en activeer het.

[Gevorderd]: Klik om de geavanceerde instelling in te voeren, u kunt de opname-audio/pre-record/post-record-kabel/stroomtype/uitgevoerde tijd (Dag) configureren.

[Doorlopend]: Stel de continue opname

in. [Gebeurtenis]: Stel de opname van

de alarmlink in. Geen: Niet opnemen.

[Bewerk]: Klik op om de opnametijdmodus te bewerken.

[Week en tijd]: Druk op de linker knop en teken om de week en de tijd te selecteren.

3.5 Weergave opnamevideo



- U kunt [Afspelen] invoeren om opnamevideo af te spelen.
- [1]: Selecteer de kanaal-splitsingsmodus
- [2] : Selecteer het kanaal voor het afspelen van de video.
- [3] : Selecteer de datum van de videoweergave.
- [4] : Weergave van de video-opname van het kanaal.
- [5]: Selecteer de modus voor het afspelen van video's: Normaal/Markt/Sub-periodes.
- [6]: Video-afspeeltijd voortgangsbalk.
- [7]: Video afspeel werkbalk: Clip/30s backward/30s forward/play/pause/speed down/speed up/full screen.

3.6 Zoek & Backup video

SANCE	,	۵	ā 1	¢ ()	ف ال
Search Condition	Time	Today	*	2019-11-10 00:00:00	2019-11-10 23:59:59
	Camera	[All] Camera			×
	File Type	Video	×.		
	Search by	File Status	٣		
	File Status	All	¥.		
	Quick Export		Empty Co	nditions Search	Save

U kunt **[Zoeken]** invoeren om een back-up te maken van de video naar het USBgeheugen.

Tijd: Selecteer de zoektijd.

[Camera]: Selecteer de camera.

[Dossiertype]: Selecteer bestandstype zoeken.

[Zoek door]: Selecteer de zoekcriteria.

[Bestandsstatus]: Selecteer de bestandsstatus, neem "all/unlocked/locked" op.

[Snelle export]: Rechtstreeks terug naar het

video-opname-bestand. [Lege

omstandigheden]: Duidelijke zoekcriteria.

[Zoek]: Klik op om een video-opnamebestand te

zoeken. [Opslaan]: Klik om de zoekvoorwaarde op te slaan.

rch Condition Grou	p: Channel	Time			Expor
	Index Channel	Start/End Time	File Type	View	Lock
	1 A1	10-11-201910 54 52~10-11-201911 02 42	Video	0	Gen
	2 A1	10-11-201911:05:45~10-11-201911:06:46	Video	0	2
	3 A1	10-11-201911:07:49-10-11-201911:14:45	Video	0	2
	4 A1	10-11-201911:14:37-10-11-201911:15:38	Video	0	2
	5 A1	10-11-2019 21:19:41~10-11-2019 22:52:08	Video	0	2
	6 A1	10-11-2019 22:53:14~10-11-2019 22:55:17	Video	0	2
	7 A2	10-11-201910:54:52~10-11-201911:02:42	Video	0	-
	8 A2	10-11-201911:05:45-10-11-201911:06:46	Video	0	1
	9 A2	10-11-201911:07:49-10-11-201911:14:45	Video	0	Real
	10 A2	10-11-201911:14:37~10-11-201911:15:38	Video	40	Rat
	11 A2	10-11-2019 21:19:41~10-11-2019 22:52:08	Video	0	1
	12 A2	10-11-2019 22:53:14-10-11-2019 22:55:17	Video	0	î
	13 A3	10-11-201910:54:52-10-11-201911:02:42	Video	0	2
	14 A3	10-11-201911:05:45~10-11-201911:06:46	Video	0	6
	15 A3	10-11-201911:07:49~10-11-201911:14:45	Video	0	Gan
Tota	I: 48 P: 1/1	o 🔽 🗘			, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	I: 48 P: 1/1	0 🖸 🗘			¢*
Tota	I: 48 P: 1/1	D R Q D			Export
Tota	P: Channel Path Settings		File Type	View	Export Lock
Tota	p: Channel Path Settings Device Name	C C	File Type Video	View	Export Lock
rch Condition Grou	P: Channel Path Settings Device Name Name	Imme USB Flash Disk 1-1 Size Type Edit Date	File Type Video Video	View	Expor
rch Condition Grou	P: Channel Path Settings Device Name Name ≤ 32 ⊖Ā+Éė	Imme USB Flash Disk 1-1 Size Type Edit Date Folder 11-12019 08.51 28	File Type Video Video Video	View ©	Expor
Tota	P: Channel Path Settings Device Name Name G 32 CĀ+Êê G Al6	Imme Imme USB Flash Disk 1-1 Imme Imme Imme	File Type Video Video Video Video	View O	Expor
Tota	P: Channel Path Settings Device Name Name G 32 ⊕Ā+Ēê G Al6 G System Volum	Imme Imme USB Flash Disk 1-1 Imme Imme Imme	File Type Video Video Video Video	View C C C C C C C C	Expor
Tota	P: Channel Path Settings Device Name Name G 32 CIĀ+Êê G Al6 G System Volum G acrobat	Imme Imme USB Flash Disk 1-1 Imme Imme Imme	File Type Video Video Video Video Video	View O	Expor
Tota	P: Channet Path Settings Device Name Name G 32 : IĀ+Ēé G Al6 G System Volum G acrobat G ÂŪ⊡	Imme Imme USB Flash Disk 1-1 Imme Imme Imme	File Type Video Video Video Video Video Video	View	Expor
Tota	P: Channet Path Settings Device Name Name © 32 ⊕Ā+Ēé © Al6 © System Volum © acrobat © ÂÜ⊡ © □	Imme Imme USB Flash Disk 1-1 Imme Imme Imme	File Type Video Video Video Video Video Video Video	View	Expor
Tota	P: Channel Path Settings Device Name Name © 32 ⊕Å÷Éé © Al6 © System Volum © acrobat © AU © Device Varence © Al6 © System Volum © System V	Imme Imme USB Flash Disk 1-1 Imme Imme Imme	File Type Video Video Video Video Video Video Video Video	View	Expor
Tota	E 48 P: 1/1 P: Channel Path Settings Device Name C 32 ⊕Å+Êê C Al6 C 32 ⊕Å+Êê C Al6 C System Volum C acrobat C AŬ⊕ C DU41 CJ ÔŬ⊕ + New Folder	Imme Imme USB Flash Disk 1-1 Imme Imme Imme	File Type File Type Video Video Video Video Video Video Video Video Video	View	Expor
Tota	P: Channel Path Settings Device Name Name C 32 ⊕Å+Êê C Al6 C System Volum C acrobat C AÜ C DU41 CJ OÙ Name C DU41 CJ OÙ Name C DU41 CJ OÙ C DU41 CJ OÙ C DU41 CJ OÙ	Imme Imme USB Flash Disk 1-1 Imme Imme Imme	File Type File Type Video Video Video Video Video Video Video Video Video	View	
Tota	E 48 P: 1/1 Path Settings Device Name Name C 32 ⊕Å+Êê C Al6 C 32 ⊕Å+Êê C Al6 C System Volum C acrobat C AŬ⊕ C DN41 CJ OÙ⊕ New Folder	Imme Imme USB Flash Disk 1-1 Imme Imme Imme	File Type Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video	View	
Tota	E 48 P: 1/1 Path Settings Device Name Name C 32 ⊕Å+Êê C Al6 C 32 ⊕Å+Êê C 32 ⊕Å C	Imme Imme USB Flash Disk 1-1 Imme USB Flash Disk 1-1 Imme Imme Imme	File Type Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video	View	Export
Tota	E 48 P: 1/1 Path Settings Device Name Name C 32 ⊕Å+Êê C Al6 C 32 ⊕Å+Êê C 32 ⊕Å C 32 ⊕	Imme Imme USB Flash Disk 1-1 Imme USB Flash Disk 1-1 Imme Imme Imme	File Type Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video Video	View	

Selecteer het bestand en klik op **"Exporteren"** om een back-up te maken van het videobestand naar de USB-opslagplaats.

Opmerking: Zorg ervoor dat het USB-opslagmedium al in de DVR USB-interface is geplaatst voordat u het bestand doorzoekt.

3.7 Bewegingsdetectie

SANCE		,	۲	R	ø	0		â	Ů
System Network	>	Camera [A1	I] Camera 01	*					
Camera Analog	~	Enable Area Settings	Arming Schedule	Linkage Action					
OSD Smart Event				•8	Sensitivity	0 -0	100	20	
Record	>		SAMCE						
		Full Sorgen	Clear						
🛱 Expert Mode		Apply	Cop	by to					

U kunt [Configuratie]-[Camera]-[Slimme gebeurtenis] invoeren om de

bewegingsdetectiefunctie in te stellen, klik na de voltooide instelling op **"Kopiëren naar"** om een ander kanaal in te stellen en klik op **"Toepassen"** om de instellingen op te slaan. **Camera]:** Selecteer het DVR kanaal.

Controleer deze instelling om bewegingsdetectie mogelijk te maken.

Gebiedsinstellingen]: Klik om het detectiegebied in te stellen, houd de linkerknop ingedrukt en sleep het geselecteerde gebied. Het rode gebied is het bewegingsdetectiegebied, er wordt geen kleurgebied gedetecteerd.

[Gevoeligheid]: Stel de gevoeligheid van de bewegingsdetectie in.

[Volledig scherm]: Controleer het, de camera van het alarmpaneel geeft het volledige scherm weer na het gedetecteerde bewegingsalarm.

[Duidelijk]: Wis alle regio's instellen.

SANCE				į	D	6				0				۵	Ċ
System	>	Camera	[A1] (Camera	01	*									
Network	>	Motion De	itecti												
Camera Analog	~	🗹 Enable	e												
IP Camera		Area Sett	A agni	rming S	ichedule None	Linkag	• Action							Ed	it.
OSD		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
		Mon													1
Record	2	Tue Wed Thu													2 3 4
		Fri 📕													5
		Sat 🔳													6
		Sun													7
						20-	-								
Expert Mode		٨	pply		Cop	y to									

Klik op "Bewegingsschema" om het detectieschema te configureren.

[Doorlopend]: Stel de continue bewegingsdetectie in.

Geen: Geen bewegingsdetectie inschakelen.

[Bewerk]: Klik op om de start/eindtijd van de bewegingsdetectie te bewerken.

SANCE			۲	F Q	ø	i	ê	േ
System Network Camera Analog IP Camera	> > ~	Camera [A1] Cam Motion Detecti Enable Area Settings Armin	era 01 ng Schedule	▼ Linkage Actio	n			
OSD Smart Event Record	2	Normal Linkage Full Screen Mon Audible Warning Notify Surveilla Send Email	Trigger	Alarm Output	 ☐ Trigger C ☑ A1 □ A2 □ A3 □ A4 □ A5 □ A6 □ A7 □ A8 	Channel		
🚔 Expert Mode		Apply	Сор	y to				

Klik op "Koppelingsactie" om de detectielink-actie te configureren.

[Normale koppeling]: Inclusief schermvullende monitoring/geluidswaarschuwing/melding bewakingscentrum/e-mail versturen.

[Trigger alarm uitgang]: Motion alarm link hardware-alarmuitgang, alleen voor de DVR heeft hardware-alarmuitgang.

[Trigger kanaal]: Selecteer de bewegingsalarmtrekker.

3.8 Netwerkinstelling

ystem	>	DHCP		
etwork	\sim	IPv4 Address	10.0.0.53	
General		IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0	
Sannce Home		IPv4 Default Gateway	10.0.0.1	
Email		Obtain DNS Automatically		
amera	>	Preferred DNS Server	10.0.0.1	
ecord	>	Alternate DNS Server		
			7	

U kunt **[Configuratie]-[Netwerk]-[Algemeen]** invoeren om de netwerkfunctie in te stellen. **[DHCP]**: Controleer het om de DHCP functie in te schakelen, de DVR zal automatisch het IP adres van de locale router krijgen. **[Verkrijgen van DNS automatisch]**: Controleer het om de DNS-functie in te schakelen, de DVR zal automatisch de DNS van de locale router krijgen.

SAN∕CE	۱	rā 🔅 🕖	۵	SANCE		۱	R. 🔅	0	ڻ ؋
System > Nemoti ~ General Damas local Cranera > Necota >	Ender Stamm Endrysten Verfaction Gole Rates An off-sate Automatic Research and States	Correction of the function of the functio		Bysten Network Careers Draid Careers Record	> Enable > Stress Verbs Stata > Stata	Bernice Territe Verification Color To anothe Semice 14 the Water To anothe Semice 14 the Water Three Semice and Hower State Three Semice and Hower State Semice and Hower	2 vi23425 senter, you must be creater a enforcement and one of the senter of the creater and the secon the CPI code to obtain the senter of the CPI code to obtain	verification Prane read Its service. Terms of Cencel	
- Exberc woole	AND INC.			a cherieve		Contraction of the second			

U kunt **[Configuratie]-[Netwerk]-[Sannce Home]** invoeren om de netwerkfunctie in te stellen. **[Enable]:** Controleer het om de Sannce Home-functie in te schakelen, dan zullen de servicevoorwaarden verschijnen, voer de verificatiecode in.

[Stream Encryptie]: Controleer of stream-codering is ingeschakeld, verificatiecode is vereist voor toegang op afstand en live-weergave.

[Verificatiecode]: Voer verificatiecode in, verificatiecode is vereist wanneer u de DVR bezoekt met een mobiele app.

[Status]: Het zal **"Online"** weergeven wanneer de DVR succesvol verbinding maakt met het internet; als er **"Offline"** wordt weergegeven, probeer dan de netwerkverbinding van de DVR te controleren. **APP Download QR-code:** Scan de APP QR-code om **"Sannce Home"** te downloaden of probeer te zoeken

"Sannce Home" in Apple APP store en Google Play store.

3.9 E-mailinstelling

SANCE		٥ 🖈	R	ø	Ø		â	ወ
SANCE System Network General Sannce Home Email Camera Record	> > >	Server Authentication User Name Password SMTP Server SMTP Port SSL/TLS Attached Picture Sender Sender's Address Select Receivers Receiver Receiver S Address	E C	•			<u><u></u></u>	ڻ ل
≑ Expert Mode		Apply						

U kunt [Configuratie]-[Netwerk]-[E-mail] invoeren om E-mail in te stellen. [Serverauthenticatie] [Gebruikersnaam] [Wachtwoord]: Controleer of de functie is ingeschakeld als de SMTP-server de gebruikersauthenticatie vereist en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord dienovereenkomstig in.

[SMTP-server]: Voer het SMTP-serveradres van de e-mailbox in. [SMTP-poort]: Voer de SMTP-serverpoort in, deze zal automatisch de poort weergeven wanneer u het juiste

coderingsprotocol hebt geselecteerd.

SSL/TLS: Controleer of SSL/TLS is ingeschakeld als de SMTP-server dit vereist.

[Bijgevoegde foto]: Controleer of de functie is ingeschakeld als u e-mail met bijgevoegde alarmbeelden wilt verzenden.

[Afzender]: De naam van de afzender.

[Adres van de afzender]: Voer het e-mailadres van de afzender in.

[Selecteer Ontvangers]: Selecteer de ontvanger. Er kunnen maximaal 3 ontvangers worden geconfigureerd.

[Ontvanger]: De naam van de ontvanger.

[Adres van de ontvanger]: Het e-mailadres van de gebruiker die op de hoogte moet worden gesteld.

Hoofdstuk 4

4.1 Toegang via webbrowser

Voordat we beginnen:

- 1. Zorg ervoor dat u een router en een snelle netwerkverbinding heeft;
- 2. Sluit de DVR aan op uw router met behulp van een ethernetkabel;
- 3. Upgrade uw cliëntsoftware en mobiele app naar de nieuwste versie;

4. Zorg ervoor dat je netwerksnelheid minimaal 1Mbps bedraagt om de beste video-opname te krijgen.

5. Ga naar de DVR's **[Configuratie] - [Netwerk] - [Sannce Home] - [Status]** om **"Online"** te bevestigen. Ga naar de DVR's **[Configuratie] - [Netwerk] - [Algemeen]** om uw IP adres te krijgen, bijvoorbeeld,

192.168.2.7. Open uw IE-browser en voer het IP-adres in, log in met uw gebruikersaccount en wachtwoord, zoals weergegeven in de onderstaande figuur.



Opmerkingen: De standaard gebruikersnaam is **[admin]**, en kan niet worden gewijzigd. Het wachtwoord is hetzelfde als het wachtwoord van de DVR. U gaat naar de interface zoals weergegeven in de onderstaande figuur nadat u met succes bent ingelogd. U krijgt het beeld als de camera met succes verbinding maakt met het kanaal.



4.2 Bewaking Visie

Guarding Vision Client software zit in de meegeleverde CD. Dubbelklik op het pictogram van Guarding Vision na installatie.

	Guarding Vision	admir	n 🔁 🕮 🖽 14	4.46.10 🗎 -	
n View. 📕 🛃 Device Managemi	ent	_	_	_	
Device for Management (0)				O Ref	resh Al
🕈 Add 🖾 Modity 🕱 Delete	Premote Configuration	Code 🔮 Adivate	1 Upgrade (0)	Filter	
Device Type Nickname	Connectio Network Paramet	Device Serial No.			Secu
×					
· Contine Device (1)			0	Refresh Every 6()s ³
Coline Device (1) Add to Clem + Add All P Device Type	Modily Netinto Reset Pass Firmware Version	word @ Activate	G Server Port Des	Refresh Every 60 Filter	art Tir
	n New Device Wanagement (0)	Country Vision View Country Vision Device for Management (0) Add Modify & Delete Ramote Configuration St OF Device Type Nickname Connectio Network Paramet.	Cuendreg Valeon admit	Conting Vision admin C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Councing Vision admin Councing Vision Councing Vi

Selecteer de DVR en klik op "Toevoegen aan klant".

		Add	
Adding Mode:			
IP/Domain	O IP Segment	Clould P2P Do C EHome C Serial Port	
IP Server	O HIDDNS	 Batch Import 	
Add Offline De	vice		
	Nickname:	DVR	
	Address:	192.168.2.7	
	Port:	8000	
	User Name:	admin	
	Password:	•••••	
	Synchronize D	evice Time	
	Export to Group	p	
	Set the device nam connected to the d	ne as the group name and add all the channels levice to the group.	
		Add	ancel

Voer een DVR-naam en wachtwoord in en klik vervolgens op "Toevoegen" om de instelling op te slaan.



Klik op **"Hoofdbeeld"** en dubbelklik op de DVR groep om de video te bekijken.

4.3 Toegang via mobiele telefoon

4.3.1 iPhone / iPad / Android

a. Installeer de **Sannce Home** App gratis in de APP Store of Google Play store. Tik op het pictogram Sannce Home om de APP te openen.



b. Selecteer "**Selecteer land of regio**" en klik op " $\sqrt{}$ " om de instelling op te slaan.

	No Sela ♥	16-23 Country/Region	* 1.85 • V
and the second second	Q Descrip-		
CANINGE HOME	Turks and C	aicos Islands	
SANNCE HUME	Uganda		
	Ukraine		
The set with	United Arab	Emirates	
	United King	dom	
	Uruguay		
Select Country or Region	USA		0
	Uzbekistan		
	Vanuatu		
	Vatican		
	Venezuela		
	Vietnam		

c. Klik op "**inloggen**" en "**Registreren**" om een APP account aan te maken, u kunt uw mobiele telefoonnummer of E-mail adres gebruiken als de APP login account.

160.01M ❤ ⊙ 5	3 Q ""	* 1995 = 1 +		×
	Loger to first more		Liner Nexosill Hatten	
	Login		Depute	Europet Palmonnel
	You can also Add Local D	evice.	1000 - 10000 - 10000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 -	Login
	Add			
C SANNCE HO	ME Feitfication	-+++ More	Look to Mo	ole Phone Number USA >

 d. Na het inloggen van de APP, klik op "+", scan de DVR ID QR code (Configuratie-Netwerk-Sannce Home)

om DVR toe te voegen.





e. Klik op de naam van de DVR om de videobeelden van de camera te bekijken.



f. Klik op " "Oom de video-opname op afstand af te spelen, selecteer het kanaal en de datum, en klik dan op "**Start het afspelen**".



Hoofdstuk 5 FAQ &

1.Er wordt geen instelinterface weergegeven op de monitor nadat het apparaat normaal is opgestart.

Mogelijke redenen:

Sluit uw DVR niet rechtstreeks aan op de poort van de VGA of HDMI van uw laptop. Zorg ervoor dat de resolutie van de monitor hoger is dan de beeldschermresolutie van de DVR. Anders zal de monitor geen beeld van de camera's tonen.

Oplossingen:

- Methode 1: Gebruik de monitor met een hogere resolutie om uw DVR aan te sluiten, zodat u kunt inloggen op de DVR en de schermresolutie kunt wijzigen in een lagere.
- Methode 2: U heeft toegang tot de camera via CMS software op uw computer om de beeldschermresolutie te verlagen.
- Methode 3: U kunt het DVR-systeem in de browser van de computer benaderen via het IP van de DVR en de beeldschermresolutie op de webpagina wijzigen.

2. Alle camera's hebben geen beeld dat op de DVR verschijnt nadat het apparaat normaal is opgestart.

Mogelijke redenen:

Zorg ervoor dat alle camera's zijn aangesloten op de poort van Video-in met kabels en uw recorder moet worden aangesloten op de monitor met de kabel, maar de video van alle camera's worden niet weergegeven op de monitor (U kunt nog steeds zien de instelling van de recorder).

Oplossingen:

Methode 1: Controleer of de aansluiting van uw systeem correct is of niet. Methode 2: Controleer de cameralens 's nachts en zorg ervoor dat het infrarood licht aangaat. Probeer een 12V-voeding aan te sluiten op de camera als er geen infrarood licht is.

3. U kunt niet bekijken op de mobiele telefoon en de computer.

Mogelijke redenen:

De Sannce Home-status is offline.

Oplossingen:

Controleer de internetverbinding van de DVR.

4. Geen beeld weergegeven op sommige camera's Mogelijke redenen:

Zorg ervoor dat alle camera's zijn aangesloten op de DVR/NVR met kabels en de recorder is aangesloten op de monitor met de kabel, een of meer camera's heeft geen beeld weergegeven op de monitor, maar anderen werken prima, moet u ervoor zorgen dat de camera, de kabel of de kanaalpoort is beschadigd of niet.

Bijvoorbeeld:

1.Sluit de camera C1 aan op kanaal A1 met de kabel B2 om te bevestigen of het probleem van de kabel B1 is 2.Sluit de camera C1 aan op kanaal A2 met de kabel B2 om te bevestigen dat het probleem van de camera C1 is

probleem.

3. 3. Sluit de camera B2 aan op kanaal A1 met de kabel B2 om te bevestigen of het probleem van kanaalpoort A1 is.

Oplossingen:

Controleer of de camera, de kabel of de kanaalpoort beschadigd is of niet, zodat we u de juiste vervanging kunnen geven.

5. Video kan niet worden opgenomen.

Mogelijke redenen:

De DVR heeft een interne harde schijf nodig voor de opname. Zonder harde schijf kan het systeem wel live worden bekeken, maar niet worden opgenomen of afgespeeld. De status van de harde schijf is abnormaal.

Oplossingen:

Zorg ervoor dat de harde schijf is geïnstalleerd. De harde schijf is geïnstalleerd voor de eerste keer moet formatteren, kunt u de [Configuratie] - [Opname] - [Opslag] invoeren om te klikken op formatteren en de harde schijf te selecteren.

6. E-mail waarschuwingen is mislukt Mogelijke redenen:

Je kunt beter Gmail gebruiken, geen Yahoo of Hotmail. De alarm- en emailwaarschuwingsfunctie zijn niet ingeschakeld.

Oplossingen:

Methode 1: Zorg ervoor dat de DVR met succes is aangesloten op de router en het internet. Methode 2: Schakel de alarm- en e-mailwaarschuwingsfunctie in.

7. Vergeet het wachtwoord Oplossingen:

Methode 1: Gebruik de e-mail voor het resetten van het wachtwoord om het wachtwoord te verkrijgen. Methode 2: Neem contact op met de technische ingenieur om het wachtwoord te resetten.



Voor Nederlandse ondersteuning kunt u mailen naar support@vanons3en.nl

